

# Инструкция по эксплуатации видеокamеры G100

## Органы управления видеокamерой



## Зарядка видеокamеры

**Внимание!** Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор видеокamеры!

Для заряда встроенного аккумулятора необходимо подключить видеокamеру, не включая питание, к USB порту ПК, зарядному устройству 220В или автомобильному зарядному устройству. Во время зарядки видеокamеры будет гореть красный индикатор, после окончания зарядки индикатор гаснет. При зарядке от порта USB, индикатор может продолжить мигать даже в случае полной зарядки батареи, поэтому следует помнить, что для полной зарядки аккумулятора видеокamеры достаточно 2-3 часов.

## Как пользоваться видеокamерой?

1. Установите карту памяти Micro SD в слот видеокamеры.
2. Включите питание видеокamеры – загорится синий индикатор.

**Примечание.** а) Светодиодный индикатор видеокamеры будет медленно мигать синим, если аккумулятор разряжен, а через 2 минуты, видеокamera выключится автоматически. б) Индикатор будет мигать зеленым цветом, если карта памяти Micro

SD не установлена. в) Видеокamera перейдет в спящий режим, если не используется в течение 2 минут.

## Режимы записи видеокamеры

**Запись вручную:** переключатель режимов записи видеокamеры находится в положении *M1*.

Нажмите кнопку *Запись*, чтобы начать запись, при этом зеленый индикатор начнет медленно мигать. Нажмите кнопку *Запись* видеокamеры снова для остановки записи, файлы будут сохранены на карте памяти в формате AVI.

**Примечание.** а) В спящем режиме нажмите кнопку *Запись* один раз, чтобы активировать видеокamеру. Когда индикатор видеокamеры загорится синим, нажмите кнопку *Запись* еще раз, чтобы активировать режим записи, при этом индикатор начнет медленно мигать зеленым цветом.

**Запись по детектору движения (Shadow Control):** переключатель режимов записи находится в положении *M2*.

Видеокamera автоматически начнет запись, когда произойдет значительно изменение изображения в поле зрения объектива. Видеокamera остановит запись *через 20 сек.* после прекращения движения. Если движение появится снова, видеокamera возобновит запись. После завершения записи, файлы будут автоматически сохранены.

## Копирование и просмотр видеозаписей

Подключите видеокamеру к ПК с помощью USB-кабеля, включите питание и переведите переключатель режимов записи в положение *M1* – видеокamera определится на ПК как съемный диск. Скопируйте содержимое карты памяти Micro SD на ПК. Также Вы можете использовать устройства для чтения карт памяти Micro SD.

Перед завершением работы с ПК выключите питание видеокamеры и отсоедините USB кабель.

## Режим Веб-камеры

Перед использованием видеокamеры в качестве веб-камеры, необходимо установить программное обеспечение с диска, поставляемого в комплекте. После подключения видеокamеры к ПК переведите переключатель в режим *M2* и включите питание.

## Настройка даты и времени на видеокамере

Подключите видеокамеру к ПК. Создайте в корневом каталоге карты памяти файл с именем **time.txt** и содержанием вида:

YYYY.MM.DD HH:MM:SS

После этого отключите видеокамеру от ПК и включите ее.

Например, если сегодня *5 октября 2013 года* и время *12 часов 30 минут*, то необходимо создать текстовый файл **time.txt** с содержанием *2013.10.05 12:30:00* сохранить его и переписать в корневой каталог видеокамеры.

## Общие технические характеристики видеокамеры

- Габариты: 54x20x15 мм
- Вес: 40 г
- Температура эксплуатации : -10°C + 60°C
- Влажность окружающей среды: 15-85%
- Матрица: цветная CMOS, 2 мегапикселя
- Угол обзора: 72 градуса
- Освещенность съемки: 1 люкс (минимум)
- Емкость встроенной батареи: 250 мА\*ч
- Ток потребления: 120 мА / 3,7 В
- Продолжительность непрерывной работы: до 1 ч
- Время заряда: 2-3 ч
- Поддерживаемые карты памяти: micro SD (до 64 Гб)
- Сжатие видеоданных: motion JPEG (640x480x30FPS)
- Тип видеофайлов: AVI

## Комплектация видеокамеры

1. Видеокамера
2. Кабель USB – miniUSB
3. Магнитный кронштейн
4. Комплект креплений (двусторонний скотч, шурупы)
5. "Кулон" с цепочкой
6. Мешочек из бархатной ткани

## Гарантийный талон

<b>Наименование товара:</b>	_____
<b>Модель:</b>	_____
<b>Серийные номера:</b>	_____
<b>Дата продажи:</b>	« ____ » _____ 20
<b>Реквизиты продавца:</b>	_____
<b>Подпись продавца:</b>	_____
<b>Печать фирмы продавца:</b>	_____