

Инструкция по эксплуатации диктофона Ambertek VR700

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИКТОФОНОМ



ЗАРЯДКА ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

Внимание! Перед подключением к зарядному устройству или порту USB убедитесь в том, что ток зарядки не будет превышать 5 Вольт/1 Ампер.

Подключите мини диктофон к порту USB вашего компьютера или зарядного устройства от сети 220В – процесс зарядки начнется автоматически. Процесс полной зарядки аккумулятора мини диктофона занимает в среднем 2-2,5 часа.

ВКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА

Примечание. Перед первым использованием рекомендуем полностью зарядить аккумулятор диктофона.

1. Для включения диктофона необходимо перевести переключатель *On/Off-Play-Rec* в положение *On/Off* на 3 секунды.

2. Для выключения диктофона необходимо повторно перевести переключатель *On/Off-Play-Rec* в положение *On/Off* на 3 секунды.

РЕЖИМ ЗАПИСИ ЗВУКА

Для начала записи аудио включите диктофон, а затем переведите переключатель *On/Off-Play-Rec* в положение *Rec*.

Для остановки записи и сохранения записи переведите переключатель в положение *Play*.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. После включения диктофона он по умолчанию находится в режиме воспроизведения MP3 – положение *Play* переключателя *On/Off-Play-Rec*.
2. Для перехода в режим воспроизведения записанных аудиофайлов необходимо нажать кнопку *–(минус)*.
3. Для перехода к следующей записи нажмите кнопку *+(плюс)*.
4. Для увеличения или уменьшения громкости воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку *+(плюс)* или кнопку *–(минус)* соответственно.

Примечание. Вы можете изменять назначение кнопок *+(плюс)* и *–(минус)* в настройках мини диктофона.

НАСТРОЙКИ ДИКТОФОНА

Для входа в меню настроек диктофона нажмите одновременно кнопки *+(плюс)* и *–(минус)*. Используйте для выбора пункта меню кнопки *+(плюс)* и *–(минус)*, а для подтверждения выбора – переведите переключатель в положение *On/Off*.

1. **Системное время (System Time).** Для переключения между параметрами времени (т.е. часами, минутами и т.д.) используйте кнопку *–(минус)*, а кнопку *+(плюс)* – для изменения значения параметра.
2. **Запись по расписанию (Auto Record).** Для настройки записи по расписанию диктофона Вам необходимо задать 3 основных параметра: время начала

