

# Инструкция по эксплуатации видеорегистратора Ambertek DV233

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ DV233



## ЗАРЯДКА ВИДЕОКАМЕРЫ

**Внимание!** Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор камеры!

Подключите видеочкамеру к устройству адаптеру питания с разъемом USB (5V, 500-1000 mA), либо к USB-порту ПК. В процессе зарядки красный индикатор зарядки будет мигать, а когда зарядка будет завершена – красный индикатор будет гореть постоянно. Если камера полностью разряжена – индикатор красного цвета будет быстро мигать и видеочкамера отключится автоматически.

## РАБОТА ВИДЕОКАМЕРЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку On/Off, чтобы включить видеочкамеру. По умолчанию камера включается в режиме записи видео, при этом индикатор синего цвета мигнет несколько раз, а затем загорится и будет гореть постоянно – камера находится в режиме ожидания. Нажмите однократно кнопку Video для начала записи видео, при этом будет равномерно моргать индикатор синего цвета, видеозапись будет

автоматически сохраняться каждые 5 минут. Для остановки записи нажмите однократно кнопку Video – синий индикатор вновь будет гореть постоянно – камера находится в режиме ожидания.

Находясь в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку Video в течение 3 секунд для того, чтобы активировать режим записи по датчику движения – синий индикатор моргнет 5 раз, запись по датчику движения активирована. При срабатывании датчика движения видеозапись сохраняется каждую 1 минуту и при отсутствии дальнейшего движения – отключается. Для выхода из режима записи по датчику движения однократно нажмите кнопку Video.

*Примечание.* Если индикатор синего цвета постоянно мигает, значит, карта памяти не установлена.

## НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

Находясь в режиме записи видео или работе по датчику движения нажмите однократно кнопку Rec/Photo для того, чтобы включить или отключить ночную подсветку видеочкамеры.

## РЕЖИМ ФОТО И ДИКТОФОНА

Находясь в режиме ожидания однократно нажмите кнопку Rec/Photo, чтобы сделать снимок (синий индикатор моргнет однократно – фотография сохранена). Для начала работы видеочкамеры в режиме диктофона нажмите и удерживайте кнопку Rec/Photo в течение 3 секунд, а для того, чтобы остановить аудиозапись – нажмите кнопку Rec/Photo однократно.

## ЗАПИСЬ ВИДЕО ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Подключите видеочкамеру источнику питания, а затем нажмите и удерживайте кнопку Video в течение 3 секунд – синий индикатор моргнет 3 раза и начнется видеозапись. Для того, чтобы остановить видеозапись – нажмите кнопку Video однократно.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК И РЕЖИМ ВЕБ-КАМЕРЫ

Подключите видеокамеру Ambertek DV233 к ПК и дождитесь, пока она определится в качестве съемного диска. Нажмите однократно кнопку On/Off для переключения между режимом съемного диска и режимом Веб-камеры.

## ПЕРЕЗАГРУЗКА ВИДЕОКАМЕРЫ

Если камера Ambertek DV233 работает некорректно, то для перезапуска видеокамеры зажмите и удерживайте одновременно кнопку Rec/Photo и кнопку Video.

## НАСТРОЙКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1. Подключите видеокамеру Ambertek DV233 к ПК и дождитесь, пока она определится в качестве съемного диска.
2. Установка времени осуществляется созданием текстового файла с названием USERCONFIG.txt в корневом каталоге карты памяти устройства, со следующим содержанием:
3. Пример: 2016-03-14 13:15:00
4. Отключите видеокамеру от ПК и включите ее для завершения установки даты и времени.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ КАМЕРЫ

1. Видеокамера DV233
2. Инструкция на русском языке

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<b>Наименование товара:</b>	_____
<b>Модель:</b>	_____
<b>Серийные номера:</b>	_____
<b>Дата продажи:</b>	« ____ » _____ 20
<b>Реквизиты продавца:</b>	_____
<b>Подпись продавца:</b>	_____
<b>Печать фирмы продавца:</b>	_____